



Controlador RGB+W

269.30.002



Controlador para fitas ou módulos LED RGB+W 12-24V DC e 12A. Conta com vários modos luz modificados por intensidade, cor e velocidade. A

O produto inclui Comando a distância por RF, com controle de luz, intensidade e velocidade.

DESCRIÇÃO	DADOS TÉCNICOS
Tensão Nominal	12/24V-DC
Potência (W)	192W/12V; 384W/24V
Vida Útil (h)	35000
IP	IP20
Dimensões (mm) CxLxA	76,6x59x22,2
Sistema de Controle	12/24V-DC
Tensão de Saída (V)	0/24V-DC
Controle de Cor	rgb+w
Numero de Canais	4
Peso (g)	133
Material	Aluminio/Plastico
Temperatura de utilização	-20 ~+60°C
Certificados	CE / ROHS
Intensidade maxima (A)	5A/canal



Portugal

Sede: Rua Antonio Sergio nº 4-B
2676-601 Povoá do Santo Adrião
Telf: 00351 219 388 614
Fax: 00351 219 389 441
Email: cavacasalves@gmail.com
www.cavacasalves.pt

Filial 1: R. Dr. Ant. Martins Costa Maia, 98
4470-568 Maia
Telf: 00351 229 440 264
Fax: 00351 229 440 265
Email: cavacasalves.porto@gmail.com

Filial 2: Centro Empresarial Loulé
Campina de Baixo, Lt. 5-B
8100-272 Loulé
Telf: 00351 289 415 949
Fax: 00351 289 415 950
Email: cavacasalves.algarve@gmail.com



Cabo Verde

Rua Ilha do Maio
Edifício Novo Lar II
Palmarejo, Praia
Ilha S. Santiago
Telf: 00238 26 265 49
Email: cavacasalvescv@gmail.com



Angola

Rua Antonio Elijó da Silva
Bairro Vila Flor - Município de Belas
Luanda
Email: cavacasalves.angola@gmail.com